



Micro Series



Zapnutí nebo vypnutí zařízení při skladování

Nabíjení



- **Zapnutí**
 - **Volba 1** - Podržte **tlačítka pro Přední a Zadní LED na 2 sekundy**
 - Pracovní světlo se **rozsvítí**
 - **Volba 2** - **Zapojte zařízení** k AC adaptéru pomocí USB kabelu
 - Pracovní světlo **cyklicky jednou zableskne**
 - **Dvakrát cyklicky zableskne** po nabití na 100%
 - Zařízení se **zapne na maximální jas**

- **Vypnutí**
 - Podržte **tlačítka pro Přední a Zadní LED na 3 sekundy**
 - Pracovní světlo zableskne 3 krát - zařízení je **vypnuté**.

Nabíjení (0% - 100% - cca. 1.5 hodin)

Otevřete utěsněná boční dvířka zařízení a zapojte kabel USB-C.
Nabíjení lze provádět jakýmkoliv USB 1000mAAC adaptérem používaným s mobilními telefony.

Pro Tip:

Pracovní světlo **jednou zableskne** při nabíjení. **Dvakrát zableskne** při **plném nabití**.

Obsluha: Beacon - Bílé pracovní světlo

GA Tlačítko

- Rolovací sekvence Předních a Zadních LED
- Vypnuté**
- Emergency režim**
 - **Držte GA tlačítko** = Všechny LED **blíkají**
 - **Vypnuté**

Horní zaostřená LED

- **Zapnuto**
- **Blíká**
- **Vypnuto**

Zadní LEDky

- Trvale **svítí**
- Trvale **blíká**
- Rolovací sekvence
 - Rolují zleva doprava - Pohled zepředu
- **Vypnuto**
- **Držení** = **Indikátor stavu baterie**

Očko poutka

Nastavení jasu

- Maximální
- Vysoký
- Střední
- **Držení** = **ON/OFF**
- pro SOS signalizaci

Přední LEDky

- Trvale **svítí**
- Trvale **blíká**
- Rolovací sekvence
 - Rolují zleva doprava - Zepředu
- **Vypnuto**



Pro Tip:

Pro rychlé vypnutí LED
DVAKRÁT STISKNOUT GA tlačítko

Pracovní světlo

- (1) Bílá LED **zapnutá**
- **Vypnutá**
- **Držení** = **Standardní provozní režim**
(Všechny přední LED **zapnuté**, zadní LED **blíkají**)

